

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - débrayés - toutes les sources coupées.

[illegible]

		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10															
A	Folio Sheet	Designation Designation										Indice de modification Revision															
	001	PAGE DE GARDE										00	01	02													
	002	PAGE RECAPITULATIVE / SUMMARY										00	01	02													
	010	LISTE DES SYMBOLES										00															
	011	LISTE DES SYMBOLES										00															
	012	PRINCIPE DE REPERAGE										00															
	013	REPERES ESSENTIELS - TABLE 1 -										00															
	014	REPERAGE EMPLACEMENTS PHYSIQUES - TABLE 2 -										00															
	015	REPERAGE DES MATERIELS - TABLE 3 -										00															
	019	MARQUAGE										00	01														
B	020	UNIFILAIRE										00															
	021	UNIFILAIRE										00	01														
	032	ALIMENTATION 230VCA										00															
	033	ALIMENTATION 24VCC										00															
	034	DISTRIBUTION DES POLARITES 24VCC										00															
	035	DISTRIBUTION DES POLARITES 24VCC										00															
	038	COMMANDE ONDULEURS										00															
	040	EXTENSEUR MODBUS RS485 24VCC										00	01														
	041	EXTENSEUR MODBUS RS485 24VCC										00	01														
	042	EXTENSEUR MODBUS RS485 24VCC										00	01														
C	044	COFFRET OPTIQUE FIDJI V2										00															
	045	SWITCH ETHERNET										00	01														
	050	PC DE TELEGESTION										00	01														
	052	API NAPAC										00	02														
	054	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 A 8										00	01														
	055	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 A 16										00	01														
	056	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 A 8										00	01														
	057	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 A 16										00															
	058	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES UNIVERSELLES										00															
	059	CARTE 4 SORTIES TOR RELAIS ELECTROMECHANQUES										00															
D	060	CARTE 4 SORTIES TOR RELAIS ELECTROMECHANQUES										00	01														
	061	CARTE 4 ENTREES TOR										00	01	02													
	150	BORNIER : =N201+AP01-X1										00															
	151	BORNIER : =N201+AP01-X2										00															
	152	BORNIER : =N201+AP01-X3										00															
	153	BORNIER : =N201+AP01-X4										00															
	154	BORNIER : =N201+AP01-X021										00															
	155	BORNIER : =N201+AP01-X031										00															
	156	BORNIER : =N201+AP01-X041										00															
	157	BORNIER : =N201+AP01-X044										00															
D	200	NOMENCLATURE / PART LIST										00	01	02													
	201	NOMENCLATURE / PART LIST										00	01	02													
Archivage Microfilm						PAGE RECAPITULATIVE / SUMMARY				MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR								ABE00014				Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166		Indice Rev 02		Folio Sheet 002	
																				A3 recap 1 - 11/2006							

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
		SYMBOLE SYMBOL	CODE	LEGENDE DESCRIPTION	SYMBOLE SYMBOL	CODE	LEGENDE DESCRIPTION	SYMBOLE SYMBOL	CODE	LEGENDE DESCRIPTION									
A			Q	INTERRUPTEUR SWITCH		S	COMMANDE PAR LEVIER OPERATED BY LEVER		U	CONVERTISSEUR TRANSDUCER	A								
			Q	DISJONCTEUR CIRCUIT BREAKER		S	COMMANDE PAR CLEF OPERATED BY KEY												
			Q	SECTIONNEUR DISCONNECTOR (ISOLATOR)		S	TL OU TPL POUR SECTIONNEUR DISCREPANCY SWITCH FOR DISCONNECTOR		V	FONCTION REDRESSEUSE RECTIFYING FUNCTION									
			Q	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR SWITCH DISCONNECTOR		S	TL OU TPL POUR DISJONTEUR DISCREPANCY SWITCH FOR CB												
			Q	COMMANDE PAR MOTEUR OPERATED BY MOTOR		S	BOITIER DE SIGNALISATION ALARM ANNUNCIATOR												
B											B								
			R	SHUNT SHUNT		T	TRANSFORMATEUR DE COURANT UNIFIILAIRE CURRENT TRANSFORMER SLD		X	BOITE D'ESSAI TEST BLOCK									
			R	RESISTANCE RESISTOR		T	TRANSFORMATEUR DE COURANT MULTIFILAIRE CURRENT TRANSFORMER TRIPOLAR DRAWING		X	BORNE SIMPLE ORDINARY TERMINAL BLOCK									
C						T	TRANSFORMATEUR DE TENSION MULTIFILAIRE VOLTAGE TRANSFORMER TRIPOLAR DRAWING		X	BORNE SECTIONABLE INTERRUPTIBLE TERMINAL BLOCK									
			S	CONTACT DE POSITION NO MAKE CONTACT OF LIMIT SWITCH		T	ENROULEMENT DE TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - MULTIFILAIRE POWER TRANSFORMER WINDING - TRIPOLAR DRAWING		X	BORNE FUSIBLE FUSE CARRIER TERMINAL BLOCK									
			S	CONTACT DE POSITION NF BREAK CONTACT OF LIMIT SWITCH		T	ENROULEMENT DE TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - MULTIFILAIRE POWER TRANSFORMER WINDING - TRIPOLAR DRAWING		X	BORNE DIODE DIODE TERMINAL BLOCK	C								
			S	COMMUTATEUR UNIPOLAIRE A N DIRECTIONS SINGLE POLE N POSITIONS SWITCH		T	TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - UNIFILAIRE POWER TRANSFORMER - SLD		X	BORNE RESISTANCE RESISTOR TERMINAL BLOCK									
			S	COMMANDE PAR POUSSOIR OPERATED BY PUSHING		T	AUTOTRANSFORMATEUR DE PUISSANCE - UNIFILAIRE POWER AUTOTRANSFORMER WINDING - SLD		X	BROCHE MALE DE CONNECTEUR MAL CONNECTOR PIN									
D			S	COMMANDE PAR TIRETTE OPERATED BY PULLING		T	TRANSFORMATEUR DISOLEMENT ISOLATING TRANSFORMER		X	BROCHE FEMELLE DE CONNECTEUR FEMALE CONNECTOR PIN	D								
			S	COMMANDE ROTATIVE OPERATED BY TURNING															
			S	BOUTON POUSSOIR COUP DE POING EMERGENCY SWITCH															
		LISTE DES SYMBOLES										MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR				ABE00014			
00		26/03/2013		Edition originale / First issue								Projet - No commande		Indice		Folio			
Ind. Rev		Date		Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed		Ind. Rev		Date		Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed		Rev. 00		Sheet 011	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	LE REPERAGE DES APPAREILS EST CONFORME A LA NORME CEI. ADDITION DE 4 BLOCS DE CARACTERES					ACCORDING TO STANDARD, MARKING OF EQUIPMENTS IS MADE WITH 4 BLOCKS OF CHARACTERS					A
	= ANN bloc 1* + AANN bloc 2 - AA*N*N bloc 3 : CC*C* bloc 4 A = Alphabétique N = Numérique C = Alphanumérique * = facultatif Ex : =D01 +AB01 -KA1 :13 repère du N° de borne repère du matériel (racine et n° d'ordre) repère de l'emplacement physique (zone ; localisation) repère essentiel (ensemble ou fonction)					= ANN block 1* + AANN block 2 - AA*N*N block 3 : CC*C* block 4 A = Alphabetic N = Numeric C = Alphanumeric * = optional Ex : =D01 +AB01 -KA1 :13 terminal designation identification of item (root & sequence N°) location of item (zone ; location) higher-level designation (set or function)					
	bloc 1 =ANN "=" symbole distinctif repère essentiel Repère principal caractérisant chaque subdivision importante d'une installation ou ensemble (fonctionnel). Il est facultatif. Le 1° caractère est choisi dans la "TABLE 1". Cette table donne les lettres repères des niveaux de tension et des fonctions non spécifiques à une travée ou un niveau de tension.					block 1 =ANN "=" distinctive symbol higher level designation Item designation for any major part of plant or function. Optional. First character is given by "TABLE 1". This table gives codes for voltage levels and for no attached functions to a particular bay or voltage level.					
	bloc 2 +AANN "+" symbole distinctif repère de l'emplacement physique Repère de l'adresse physique du matériel. Repère de l'équipement qui contient le matériel (choix des deux premiers caractères dans la "TABLE 2").					block 2 +AANN "+" distinctive symbol location of item Designation for location item. Indicates equipment wich contains the item (choice of the 2 first characters "TABLE 2").					
B	bloc 3 -AA*N*N "-" symbole distinctif repère matériel Repère complet du nom de l'appareil. La première lettre indique la fonction générale de l'appareil. Choix "TABLE 3".					block 3 -AA*N*N "-" distinctive symbol identification of item Complete designation of item identification. 1st character indicates general function of item. Choice "TABLE 3".					B
	bloc 4 :CC*C* ":" symbole distinctif repère du N° de borne Repère composé indifféremment de lettres ou de chiffres.					block 4 :CC*C* ":" distinctive symbol terminal designation Designation composed of letters or numbers.					
	Repère =D01 +AB01 -KA1 -KA1 +AA03 -KA1 =H04 Repère =H04 +AV01 -KA1 +AV01 -KA1 =D01 +AB01					Tag =D01 +AB01 -KA1 -KA1 Tag =D01 +AA03 -KA1 +AA03 -KA1 =H04 Tag =H04 +AV01 -KA1 +AV01 -KA1 =D01 +AB01					
C											C
D											D

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débâchés - boutes sources coupées.

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this document are in open position, drawn on their operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les plans sont en position ouverte, dessinés sur leur mécanisme déconnecté et toutes sources coupées.

ETIQUETTE COLLEE A L'INTERIEUR DE L'ARMOIRE
EN HAUT SUR LE FLANC GAUCHE

100

50

Fabricant / Manufacturer : SCHNEIDER-ELECTRIC
Type : MONITORING PTR
Projet / Project : FR-7000166
N° de série / Serial N° : ABE00014
Tension de contrôle / Control Voltage : 230 VCA / 230 VAC
Date fabrication / Manufacturing date : mm / yyyy
Fabriqué en France / Made in France

5
5
5
5
17
3
5
2

A COMPLETER A LA FABRICATION

PLAQUE DILOPHANE GRAVEE AUTO-ADHESIVE
ECRITURE NOIRE SUR FOND BLANC
HAUTEUR DES LETTRES : 2.5 mm
CARACTERES : HELVETICA-NARROW

Ind.	Date	Modification /	Modification	Archiv.	Ind.	Date	Modification /	Modification	Archiv.
Rev.	Date			Micro-	Rev.	Date			Micro-
				filmé					filmé
01	07/05/2013	Mise à jour							
00	26/03/2013	Edition originale /	First issue						

MARQUAGE

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 5
PTR

Schneider
Electric


ABE00014


Projet - No commande
Project - Order No.
FR-7000166

Indice
Rev.
01

Folio
Sheet
019

A3 suite - 11/2006





B



C

1

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 5
PTR



Indice Rev 00	Folio Sheet 032
---------------------	-----------------------




Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrayés - toutes sources coupées.


[illegible]


MONITORING
PHOTOVOLTAÏQUE
CASINO LOT 5
PTR



ABE00014		
Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166	Indice Rev 00	Folio Sheet 033







Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débâchés - boutes sources coupées.

[illegible]


MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 5
PTR




ABE00014

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-7000166

Indice Rev 01	Folio Sheet 045
----------------------------	------------------------------





=N201
+AP01

02	17/05/2013	Mise à jour carte automate							
00	26/03/2013	Édition originale / First issue							
Ind. Rev.	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-films	Ind. Rev.	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-films		

API NAPAC



MONITORING
PHOTOVOLTAÏQUE
CASINO LOT 5
PTR

Schneider
Electric

ABE00014


Projet - No commande	
Project - Order No.	
FR-7000166	


Indice Rev 02	Folio Sheet 052
---------------------	-----------------------





=N201
+AP01

[illegible]










1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
A		B		C		D													

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débâchés - boutes sources coupées.



=N201
+AP01

[illegible]

BORNIER : =N201+AP01-X2

MONITORING
PHOTOVOLTAÏQUE
CASINO LOT 5
PTR



ABE00014

Projet - No commande	
Project - Order No.	
	FR-7000166

Indice Rev 00	Folio Sheet 151
---------------------	-----------------------

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débâchés - boutes sources coupées.

Legend:

- =N201
- +AP01

Diagram:

The diagram shows a vertical stack of 16 modules, labeled 1 through 16. Each module is connected to a central bus labeled **-X3**. The modules are organized into four groups of four, each with a specific label on the right side:

- Group 1 (Modules 1-4): K01:11, K01:14, K01:21, K01:24
- Group 2 (Modules 5-8): K02:11, K02:14, K02:21, K02:24
- Group 3 (Modules 9-12): K03:11, K03:14, K03:21, K03:24
- Group 4 (Modules 13-16): K04:11, K04:14, K04:21, K04:24

Each module is represented by a box with a diagonal line and a label (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). The labels are positioned to the right of the module boxes.

=N201
+AP01

							BORNIER : =N201+AP01-X3		MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR			ABE00014			
00	26/03/2013	Edition originale / First issue										Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166		Indice Rev 00	Folio Sheet 152
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmé	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmé								

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débâchés - boutes sources coupées.

The diagram illustrates the X044 instruction format. It is a 16-bit instruction divided into two main parts: a 4-bit opcode field and an 8-bit operand field. The opcode field is labeled with '1' through '4' and contains the value '0010'. The operand field is labeled with '5' through '8' and contains the value '00101010'. The operand field is further divided into two 4-bit sub-fields, each labeled '5' and '6'.

=N201
+AP01

										BORNIER : =N201+AP01-X044		MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR				ABE00014 Project - No commande Project - Order No FR-7000166 Indice Rev 00 Folio Sheet 157	
00	26/03/2013	Edition originale / First issue															
Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro- films	Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro- films								

1										2			3	4	5	6	7	8		9	10				
Nom composant / Component name										Page	Designation										Fabricant		Ref. fabricant		
Localisation					Installation					Repère											Manufacturer		Manufacturer Ref.		
Location					Function					Tag															
A	QF3.2										034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 2 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE										MERLIN GERIN		MGN61522	
	U1										033	ALIMENTATION REGULEE A DECOUP. MONO 100...240VAC/24VDC 240W / UNIVERSAL POWER SUPPLY 1P 24V 10A										TELEMECANIQUE		ABL8RPS24100	
	U2										045	SWITCH ETHERNET 6 PORTS 10/100 TX ET 2 PORTS 100 FX-MM / CONNEXIUM MANAGED SWITCH 6TX/2FX-MM										TELEMECANIQUE		TCSESM083F2CU0	
	U3.1										040	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR										ETIC		SI485	
	U3.2										040	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR										ETIC		SI485	
	U3.3										041	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR										ETIC		SI485	
	U3.4										041	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR										ETIC		SI485	
	U3.5										042	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR										ETIC		SI485	
	W001										040	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	W002										040	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
B	W003										040	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	W004										040	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	W005										041	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	W006										041	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	W007										041	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	W008										041	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	W009										042	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	W010										042	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	W011										050	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	W012										058	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
C	W013										058	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	W014										058	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	W015										058	CABLE 1 PAIRE TORSADÉE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE										BELDEN		9841	
	WCOM001										050	CABLE 2 PAIRES TORSADÉES BLINDEES / 2 SHIELDED TWISTED PAIRS CABLE										BELDEN		9842	
	WET001										045	CORDON RESEAU ETH. BLINDE. CAT. 5, PAIRE TORS. DROIT 2M / SHIELDED ETH. NETWORK CORD, CL. 5, TWISTED PAIR 2M										SCHNEIDER		490 NTW 000 02	
	WO001										044	CORDON ZIPCORD SC-PC/SC-PC 6FO MM 50/125µm 2.8mm, 2m / ZIPCORD CORD SC-PC/SC-PC 6FO MM 50/125µm 2.8mm, 2m										ICTL		502102221N	
	WO002										044	CORDON ZIPCORD SC-PC/SC-PC 6FO MM 50/125µm 2.8mm, 2m / ZIPCORD CORD SC-PC/SC-PC 6FO MM 50/125µm 2.8mm, 2m										ICTL		502102221N	
	X1											BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY										PHOENIX CONTACT		3001501	
												COUVERCLE / COVER										PHOENIX CONTACT		3003020	
	X2											BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY										PHOENIX CONTACT		3001501	
D												COUVERCLE / COVER										PHOENIX CONTACT		3003020	
	X3											BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY										PHOENIX CONTACT		3001501	
												COUVERCLE / COVER										PHOENIX CONTACT		3003020	
	X4											BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY										PHOENIX CONTACT		3001501	
												COUVERCLE / COVER										PHOENIX CONTACT		3003020	
	X021											BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY										PHOENIX CONTACT		3001501	
												COUVERCLE / COVER										PHOENIX CONTACT		3003020	
	X031											BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY										PHOENIX CONTACT		3001501	
												COUVERCLE / COVER										PHOENIX CONTACT		3003020	
	X041											BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY										PHOENIX CONTACT		3001501	
												COUVERCLE / COVER										PHOENIX CONTACT		3003020	
	X044											BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY										PHOENIX CONTACT		3001501	
												COUVERCLE / COVER										PHOENIX CONTACT		3003020	
	XFO1										044	COFFRET FIDJI V2 FOLAN 12SC (12 SC PC SLEEVE MULTIMODES) / FIDJI V2 FOLAN BOX 12SC (12 MULTIMODE SC PC SLEEVE)										ICTL		ZSPE	
	Z1										032	FILTRE CEM HAUTE PERF., COURANT D'EMPLOI 3 A 16A / COMPACT PERF. EMI FILTER, DESIGN CURRENT 3 TO 16A										SCHAFFNER		FN 9675-6/06	
	Z2										035	FILTRE CEM HAUTE PERF., COURANT D'EMPLOI 1 A 10A / COMPACT PERF. EMI FILTER, DESIGN CURRENT 1 TO 10A										SCHAFFNER		FN 682-4/06	