

		1	2		3	4	5	6	7	8	9		10																
A	Folio Sheet	Designation Designation										Indice de modification Revision																	
	001	PAGE DE GARDE										00	01	02															
	002	PAGE RECAPITULATIVE / SUMMARY										00	01	02															
	010	LISTE DES SYMBOLES										00																	
	011	LISTE DES SYMBOLES										00																	
	012	PRINCIPE DE REPERAGE										00																	
	013	REPERES ESSENTIELS - TABLE 1 -										00																	
	014	REPERAGE EMPLACEMENTS PHYSIQUES - TABLE 2 -										00																	
	015	REPERAGE DES MATERIELS - TABLE 3 -										00																	
	019	MARQUAGE										00	01																
B	020	UNIFILAIRE										00																	
	021	UNIFILAIRE										00	01																
	032	ALIMENTATION 230VCA										00																	
	033	ALIMENTATION 24VCC										00																	
	034	DISTRIBUTION DES POLARITES 24VCC										00																	
	035	DISTRIBUTION DES POLARITES 24VCC										00																	
	038	COMMANDE ONDULEURS										00																	
	040	EXTENSEUR MODBUS RS485 24VCC										00	01																
	041	EXTENSEUR MODBUS RS485 24VCC										00	01																
	042	EXTENSEUR MODBUS RS485 24VCC										00	01																
C	044	COFFRET OPTIQUE FIDJI V2										00																	
	045	SWITCH ETHERNET										00	01																
	050	PC DE TELEGESTION										00	01																
	052	API NAPAC										00	02																
	054	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 A 8										00	01																
	055	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 A 16										00	01																
	056	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 A 8										00	01																
	057	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 A 16										00																	
	058	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES UNIVERSELLES										00																	
	059	CARTE 4 SORTIES TOR RELAIS ELECTROMECHANQUES										00																	
D	060	CARTE 4 SORTIES TOR RELAIS ELECTROMECHANQUES										00	01																
	061	CARTE 4 ENTREES TOR										00	01	02															
	150	BORNIER : =N201+AP01-X1										00																	
	151	BORNIER : =N201+AP01-X2										00																	
	152	BORNIER : =N201+AP01-X3										00																	
	153	BORNIER : =N201+AP01-X4										00																	
	154	BORNIER : =N201+AP01-X021										00																	
	155	BORNIER : =N201+AP01-X031										00																	
	156	BORNIER : =N201+AP01-X041										00																	
	157	BORNIER : =N201+AP01-X044										00																	
D	200	NOMENCLATURE / PART LIST										00	01	02															
	201	NOMENCLATURE / PART LIST										00	01	02															
Archivage Microfilm						PAGE RECAPITULATIVE / SUMMARY				MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR						ABE00014				Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166		Indice Rev 02		Folio Sheet 002					
																				A3 recap 1 - 11/2006									

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION		SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION		SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION							
A			CONTACT A FERMETURE MAKE CONTACT				DISPOSITIF D'ACCROCHAGE EN PRISE DEVICE FOR RESTRICTING MOVEMENT BLOCKED POSITION			G	ELEMENT DE PILE OU ACCUMULATEUR PRIMARU CELL OR ACCUMULATOR		A							
			CONTACT A OUVERTURE BREAK CONTACT				DISPOSITIF D'ACCROCHAGE LIBERE DEVICE FOR RESTRICTING MOVEMENT UNBLOCKED POSITION													
			CONTACT INVERSEUR CHANGE OVER CONTACT				TERRE DE PROTECTION EARTH PROTECTION			H	LAMPE DE SIGNALISATION SIGNAL LAMP									
			CONTACT NO TEMPORISE AU TRAVAIL MAKE CONTACT DELAY WHEN OPERATING				TERRE FONCTIONNELLE FUNCTIONNAL EARTH			H	VOYANT MECANIQUE DE SIGNALISATION MECHANICAL INDICATOR									
B			CONTACT NF TEMPORISE AU TRAVAIL BREAK CONTACT DELAY WHEN OPERATING				TERRE EARTH			H	AVERTISSEUR HORN		B							
			CONTACT NO TEMPORISE AU REPOS MAKE CONTACT DELAY WHEN RELEASING			B	COMMANDE PAR PRESSION OPERATED BY PRESSURE			H	SONNERIE HORN									
			CONTACT NF TEMPORISE AU REPOS MAKE CONTACT DELAY WHEN RELEASING			B	COMMANDE PAR TEMPERATURE OPERATED BY TEMPERATURE													
			CONTACT DE PASSAGE A LA FERMETURE PASSING MAKE CONTACT CLOSING NOMENTARILY DURING OPERATION			B	COMMANDE PAR NIVEAU OPERATED BY LEVEL			KA	RELAIS - ORGANE DE COMMANDE RELAY - COIL									
C			CONTACT DE PASSAGE A L'OUVERTURE PASSING BREAK CONTACT CLOSING NOMENTARILY DURING OPERATION							KA	RELAIS A MISE AU REPOS RETARDEE SLOW RELEASING RELAY COIL		C							
			CONTACT A FERMETURE ANTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES EARLIER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT			C	CAPACITE - CONDENSATEUR CAPACITANCE - CAPACITOR			KA	RELAIS A MISE AU TRAVAIL RETARDEE SLOW OPERATING RELAY COIL									
			CONTACT A FERMETURE POSTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES LATER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT			E	RESISTANCE DE CHAUFFAGE HEATING RESISTOR			KM	CONTACTEUR CONTACTOR									
			CONTACT A OUVERTURE POSTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE BREAK CONTACT WICH OPERATES LATER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT																	
D			CONTACT A OUVERTURE ANTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES EARLIER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT			F	PARAFoudre LIGHTNING ARRESTER			P	INDICATEUR - SYMBOLE GENERAL INDICATING INSTRUMENT - GENERAL SYMBOL		D							
			DISPOSITIF D'EMBROCHAGE WITHDRAWABLE DEVICE			F	COUPE CIRCUIT FUSE			P	ENREGISTREUR- SYMBOLE GENERAL RECORDING INSTRUMENT - GENERAL SYMBOL									
			VERROUILLAGE MECANIQUE MECHANICAL INTERLOCK			F	DETECTION DE SURINTENSITE - EFFET THERMIQUE OVERCURRENT DETECTION - THERMAL EFFECT			P	COMPTEUR- SYMBOLE GENERAL INTEGRATING METER - GENERAL SYMBOL									
			ENROULEMENT WINDING			F	DETECTION DE SURINTENSITE - EFFET MAGNETIQUE OVERCURRENT DETECTION - MAGNETIC EFFECT													
00		26/03/2013	Edition originale / First issue				LISTE DES SYMBOLES		MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR		Schneider Electric		ABE00014		Projet - No commande Project - Order No.		Indice Rev		Folio Sheet	
Ind. Rev		Date	Modification / Modification		Archiv Micro- filmé	Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv Micro- filmé			FR-7000166		00		010			

1

1

1

1

1

1

A3 suite - 11/2006


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
A	B	FONCTIONS NON SPECIFIQUES A UNE TRAVEE OU A UN NIVEAU DE TENSION										A	B		
		NIVEAUX DE TENSION					LEVEL VOLTAGE								
		LETTRES	TENSIONS	LETTRES	FONCTIONS	LETTRES	VOLTAGE	LETTRES	VOLTAGE						
		B	> 420kV	Q	MESURE - COMPTAGE - ENREGISTREMENT	B	> 420kV	Q	MEASURING - RECORDING - METERING						
C	D	C	380 à 419kV	R	PROTECTIONS	C	380 à 419kV	R	PROTECTIONS	C	D				
		D	220 à 379kV	S	ECLAIRAGE - CLIMATISATION - INSTAL DOMESTIQUE	D	220 à 379kV	S	LIGHTING, AIR CONDITIONING, DOMESTIC						
		E	110 à 219kV	T	TRANSFORMATEUR	E	110 à 219kV	T	TRANSFORMER						
		F	60 à 109kV	U	COMMUNS - TRANCHE GENERALE	F	60 à 109kV	U	COMMONS						
D	E	G	45 à 59kV	V		G	45 à 59kV	V		D	E				
		H	30 à 44kV	W	INTERFACES	H	30 à 44kV	W	INTERFACES						
		J	20 à 29kV	X	CONSIGNATEURS - OSCILLOPERTURBOGRAPHE	J	20 à 29kV	X	EVENTS & FAULT RECORDER, SUPERVISION						
		K	10 à 19kV	Y	SYSTEME TELECOMMUNICATION	K	10 à 19kV	Y	TELECOMMUNICATION SYSTEM, ALARMS STATUS						
E	F	L	6 à 9kV	Z	CABLE	L	6 à 9kV	Z	CABLE	E	F				
		M	1 à 5kV			M	1 à 5kV								
		N0	500 - 999VCA			N0	500 - 999VAC								
		N1	300 - 499VCA			N1	300 - 499VAC								
F	G	N2	50 - 299VCA			N2	50 - 299VAC			F	G				
		N3	< 49VCA			N3	< 49VAC								
		N5	> 250VCC			N5	> 250VDC								
		N6	150 - 249VCC			N6	150 - 249VDC								
G	H	N7	50 - 149VCC			N7	50 - 149VDC			G	H				
		N8	25 - 49VCC			N8	25 - 49VDC								
		N9	< 24VCC			N9	< 24VDC								
H	I	Le numéro de la travée est donné par deux chiffres caractéristiques de 01 à 99. Les chiffres "00" sont utilisés pour les équipements communs à un niveau de tension et plusieurs travées. ex : =E00, repère essentiel de l'ensemble fonctionnel commun à toutes les travées 132kV. +E00.AB01, armoire de relayage N°1 (protection bar re) EXEMPLES : +E04 Indique que l'emplacement appartient en totalité à la travée 110kV N°04 =C05 Indique la travée 400kV N°05 =R01 Indique l'ensemble fonctionnel "PROTECTION INCENDIE" N°01										H	I		
		Bay number is given by two figures from 01 to 99. Figures "00" are used for common equipment to a voltage level and several bays eg ; =E00, higher level of designation 132kV busbar +E00, AB01, 132kV common relaying cubicle N°1 (bus bar protection) EXAMPLES : +E04 Indicates that the localisation is fully attached to bay 110kV N°04 =C05 Indicates bay 400kV N°05 =R01 Indicates the function "FIRE PROTECTION" N° 01													
I	J											I	J		
J	K											J	K		
K	L											K	L		
L	M											L	M		
M	N											M	N		
N	O											N	O		
O	P											O	P		
P	Q											P	Q		
Q	R											Q	R		
R	S											R	S		
S	T											S	T		
T	U											T	U		
U	V											U	V		
V	W											V	W		
W	X											W	X		
X	Y											X	Y		
Y	Z											Y	Z		

<

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
A	B	C	D	<table><tr><th>CODE</th><th>DESIGNATION</th><th>CODE</th><th>DESIGNATION</th></tr><tr><td></td><td></td><td>AQ</td><td>Armoire contrôle et régulation tension du transformateur Transformer auto voltage regulation cubicle</td></tr><tr><td></td><td></td><td>AS</td><td>Armoire auxiliaires courant alternatif AC low voltage auxiliaries cubicle</td></tr><tr><td>AC</td><td>Tableau de commande et protection Control and relay board</td><td>AT</td><td>Armoire auxiliaires courant continu DC low voltage auxiliaries cubicle</td></tr><tr><td>AD</td><td>Tableau de comptage - mesure Metering - Measuring board</td><td>AU</td><td>Armoire auxiliaires groupe de secours Emergency generator auxiliaries cubicle</td></tr><tr><td>AE</td><td>Armoire enregistreur de perturbations Fault recorder cubicle</td><td>AV</td><td>Caisson-coffret BT des cellules MT MV SWGR low voltage cubicle-box</td></tr><tr><td>AF</td><td>Armoire de travée Marshalling kiosk</td><td>AW</td><td>Armoire des auxiliaires disjoncteur Circuit breaker auxiliaries cubicle</td></tr><tr><td>AG</td><td>Coffret intensité Current box</td><td>AX</td><td>Armoire des auxiliaires sectionneur Disconnecting switch auxiliaries cubicle</td></tr><tr><td>AH</td><td>Coffret tension Voltage box</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AJ</td><td>Armoire - coffret d'éclairage Lighting cubicle - box</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td>Armoire monitoring de livraison (PDL) Monitoring delivery board (PDL)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AM</td><td>Coffret auxiliaires transformateur Transformer auxiliaries box</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>Coffret régulateur transformateur On load tap changer box</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AO</td><td>Armoire / coffret synchro Synchro panel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AP</td><td>Armoire monitoring de transformation (PTR) Monitoring transformer board (PTR)</td><td></td><td></td></tr></table>										CODE	DESIGNATION	CODE	DESIGNATION			AQ	Armoire contrôle et régulation tension du transformateur Transformer auto voltage regulation cubicle			AS	Armoire auxiliaires courant alternatif AC low voltage auxiliaries cubicle	AC	Tableau de commande et protection Control and relay board	AT	Armoire auxiliaires courant continu DC low voltage auxiliaries cubicle	AD	Tableau de comptage - mesure Metering - Measuring board	AU	Armoire auxiliaires groupe de secours Emergency generator auxiliaries cubicle	AE	Armoire enregistreur de perturbations Fault recorder cubicle	AV	Caisson-coffret BT des cellules MT MV SWGR low voltage cubicle-box	AF	Armoire de travée Marshalling kiosk	AW	Armoire des auxiliaires disjoncteur Circuit breaker auxiliaries cubicle	AG	Coffret intensité Current box	AX	Armoire des auxiliaires sectionneur Disconnecting switch auxiliaries cubicle	AH	Coffret tension Voltage box			AJ	Armoire - coffret d'éclairage Lighting cubicle - box							AL	Armoire monitoring de livraison (PDL) Monitoring delivery board (PDL)			AM	Coffret auxiliaires transformateur Transformer auxiliaries box			AN	Coffret régulateur transformateur On load tap changer box			AO	Armoire / coffret synchro Synchro panel			AP	Armoire monitoring de transformation (PTR) Monitoring transformer board (PTR)			A	B	C	D						
				CODE	DESIGNATION	CODE	DESIGNATION																																																																																
						AQ	Armoire contrôle et régulation tension du transformateur Transformer auto voltage regulation cubicle																																																																																
						AS	Armoire auxiliaires courant alternatif AC low voltage auxiliaries cubicle																																																																																
				AC	Tableau de commande et protection Control and relay board	AT	Armoire auxiliaires courant continu DC low voltage auxiliaries cubicle																																																																																
				AD	Tableau de comptage - mesure Metering - Measuring board	AU	Armoire auxiliaires groupe de secours Emergency generator auxiliaries cubicle																																																																																
				AE	Armoire enregistreur de perturbations Fault recorder cubicle	AV	Caisson-coffret BT des cellules MT MV SWGR low voltage cubicle-box																																																																																
				AF	Armoire de travée Marshalling kiosk	AW	Armoire des auxiliaires disjoncteur Circuit breaker auxiliaries cubicle																																																																																
				AG	Coffret intensité Current box	AX	Armoire des auxiliaires sectionneur Disconnecting switch auxiliaries cubicle																																																																																
				AH	Coffret tension Voltage box																																																																																		
AJ	Armoire - coffret d'éclairage Lighting cubicle - box																																																																																						
AL	Armoire monitoring de livraison (PDL) Monitoring delivery board (PDL)																																																																																						
AM	Coffret auxiliaires transformateur Transformer auxiliaries box																																																																																						
AN	Coffret régulateur transformateur On load tap changer box																																																																																						
AO	Armoire / coffret synchro Synchro panel																																																																																						
AP	Armoire monitoring de transformation (PTR) Monitoring transformer board (PTR)																																																																																						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>26/03/2013</td><td>Edition originale / First issue</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ind. Rev</td><td>Date</td><td>Modification / Modification</td><td>Archiv. Micro- filmed</td><td>Ind. Rev</td><td>Date</td><td>Modification / Modification</td><td>Archiv. Micro- filmed</td><td colspan="4">REPERAGE EMPLACEMENTS PHYSIQUES - TABLE 2 -</td><td colspan="2">MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">ABE00014</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td colspan="4"></td><td colspan="2">Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166</td><td colspan="2">Indice Rev 00</td><td colspan="2">Folio Sheet 014</td></tr></table>																																						00	26/03/2013	Edition originale / First issue												Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed	REPERAGE EMPLACEMENTS PHYSIQUES - TABLE 2 -				MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR				ABE00014														Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166		Indice Rev 00		Folio Sheet 014	
00	26/03/2013	Edition originale / First issue																																																																																					
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed	REPERAGE EMPLACEMENTS PHYSIQUES - TABLE 2 -				MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR				ABE00014																																																																							
												Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166		Indice Rev 00		Folio Sheet 014																																																																							
														A3 suite - 11/2006																																																																									

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débouchés - toutes commandes coupées.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn at non operating intermediate disengaged state and all power sources off.											
Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les plans ont une position ouverte, dessinés à l'état intermédiaire hors tension et toutes sources coupées.											
ETIQUETTE COLLEE A L'INTERIEUR DE L'ARMOIRE EN HAUT SUR LE FLANC GAUCHE 5 5 5 5 17 3 5 3 Fabricant / Manufacturer : SCHNEIDER-ELECTRIC Type : MONITORING PTR Projet / Project : FR-7000166 N° de série / Serial N° : ABE00014 Tension de contrôle / Control Voltage : 230 VCA / 230 VAC Date fabrication / Manufacturing date : mm / yyyy Fabriqué en France / Made in France 100 50 2 A COMPLETER A LA FABRICATION PLAQUE DILOPHANE GRAVEE AUTO-ADHESIVE ECRITURE NOIRE SUR FOND BLANC HAUTEUR DES LETTRES : 2.5 mm CARACTERES : HELVETICA-NARROW											
01	07/05/2013	Mise à jour									
00	26/03/2013	Edition originale / First issue									
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filméd	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filméd	MARQUAGE			
								MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR		Schneider Electric	ABE00014
								Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166		Indices Rev 01	Folio Sheet 019
A3 suite - 11/2006											



1



D


Indice Rev 00	Folio Sheet 032
---------------------	-----------------------




Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - déarmés - décrochés - toutes sources coupées.

Schneider
Electric


ABE00014									
Project - No commande Project - Order No. FR-7000166					Indice Rev 00		Folio Sheet 033		



Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. Aucune partie de ce document ne peut être utilisée ou divulguée à des tiers qu'il s'agisse sans son accord écrit. Seuls nous engageons sur l'exécution des plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.



Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.



Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débouchés - toutes commandes coupées.



01	07/05/2013	Mise à jour					
00	26/03/2013	Edition originale / First issue					
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmé	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmé


MONITORING
PHOTOVOLTAÏQUE
CASINO LOT 5
PTR



ABE00014

Projet - No commande	
Project - Order No.	
	FR-7000166

Indice Rev 01	Folio Sheet 045
----------------------------	------------------------------



[illegible]

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débouchés - toutes commandes coupées.

Schneider
Electric


Projet - No commande	
Project - Order No.	
	FR-7000166

Indice Rev 00	Folio Sheet 152
---------------------	-----------------------

D		C		B		A	
=N201 +AP01							

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
</																			

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.



=N201
+AP01

									BORNIER : =N201+AP01-X044		MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR		ABE00014		
00	26/03/2013	Edition originale / First issue											Project - No commande Project - Order No. FR-7000166	Indice Rev 00	Folio Sheet 157
Ind. Rev	Date Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro- filmé	Ind. Rev	Date Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro- filmé						

A	1			2		3	4	5	6	7	8	9	10										
	Nom composant / Component name			Page Sheet	Designation							Fabricant Manufacturer	Ref. fabricant Manufacturer Ref.										
	Localisation Location	Installation Function	Repère Tag																				
	AP01	N201	A01	052	ALIMENTATION BOITIER CPU PHENIX / CPU PHENIX POWER SUPPLY UNIT	=S= TELECONTROL	ORIO2 UPS-2																
			A02	052	BOITIER EXT-2, 1 EMPLACEMENT CARTE T2 / EXT-2 UNIT, 1 T2 BOARD SLOT	=S= TELECONTROL	ORIO2 EXT-2																
			A03	052	BOITIER EXT-2, 1 EMPLACEMENT CARTE T2 / EXT-2 UNIT, 1 T2 BOARD SLOT	=S= TELECONTROL	ORIO2 EXT-2																
			A04	052	BOITIER EXT-1, 4 EMPLACEMENTS CARTES T1 / EXT-1 UNIT, 4 T1 BOARDS SLOTS	=S= TELECONTROL	ORIO2 EXT-1																
			A11	050	PC DE TELEGESTION UNO-1170E AVEC CARTE EXT. RS485 / UNO-1170E REMOTE MANAGEMENT PC WITH RS485 EXPANSION PC	ADVANTECH	0ACC0000																
			A021	052	CARTE 16 ENTREES LOGIQUES ET COMPTAGES, T2 / 16 SELF-POWERED DIGITAL AND COUNTING INPUTS BOARD, T2	=S= TELECONTROL	ORIO2 16DI																
			A031	052	CARTE 16 ENTREES LOGIQUES ET COMPTAGES, T2 / 16 SELF-POWERED DIGITAL AND COUNTING INPUTS BOARD, T2	=S= TELECONTROL	ORIO2 16DI																
B			A041	052	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES UNIVERSELLES, T1 / 4 UNIVERSAL ANALOG INPUTS BOARD, T1	=S= TELECONTROL	ORIO1 04AI																
			A042	052	CARTE 4 SORTIES LOGIQUES RELAIS ELECTROMECHANIQUE, T1 / 4 ELECTROMECHANICAL RELAYS DIGITAL OUTPUTS BOARD, T1	=S= TELECONTROL	ORIO1 04DO																
			A043	052	CARTE 4 SORTIES LOGIQUES RELAIS ELECTROMECHANIQUE, T1 / 4 ELECTROMECHANICAL RELAYS DIGITAL OUTPUTS BOARD, T1	=S= TELECONTROL	ORIO1 04DO																
			A044	052	CARTE 4 ENTREES LOGIQUES TOR, T1 / 4 SELF-POWERED DIGITAL INPUTS BOAR, T1	=S= TELECONTROL	ORIO1 04DI																
			F1.1	040	FICHE PARAFOUDRE HF 3 F-In:10kA (8/20)-Uc:13VCC / HF LIGHTNING ARRESTER PLUG 3 W-In:10kA (8/20)-Uc:13VDC	PHOENIX CONTACT	2858043																
				040	EMBASE PARAFOUDRE AVEC DECOUPLAGE ECRAN/MASSE / LIGHTNING ARRESTER SUPPORT WITH SHIELD/EXPOSED CONDUCTIVE PART	PHOENIX CONTACT	2856126																
				040	RACCORDEMENT AUTODENUDANT POUR BLINDAGE DIAMETRE 3-6mm / SELF-STRIPPER CONNECTION FOR SHIELD DIAMETER 3-6 mm	PHOENIX CONTACT	2839295																
			F1.2	040	FICHE PARAFOUDRE HF 3 F-In:10kA (8/20)-Uc:13VCC / HF LIGHTNING ARRESTER PLUG 3 W-In:10kA (8/20)-Uc:13VDC	PHOENIX CONTACT	2858043																
				040	EMBASE PARAFOUDRE AVEC DECOUPLAGE ECRAN/MASSE / LIGHTNING ARRESTER SUPPORT WITH SHIELD/EXPOSED CONDUCTIVE PART	PHOENIX CONTACT	2856126																
				040	RACCORDEMENT AUTODENUDANT POUR BLINDAGE DIAMETRE 3-6mm / SELF-STRIPPER CONNECTION FOR SHIELD DIAMETER 3-6 mm	PHOENIX CONTACT	2839295																
C			F1.3	041	FICHE PARAFOUDRE HF 3 F-In:10kA (8/20)-Uc:13VCC / HF LIGHTNING ARRESTER PLUG 3 W-In:10kA (8/20)-Uc:13VDC	PHOENIX CONTACT	2858043																
				041	EMBASE PARAFOUDRE AVEC DECOUPLAGE ECRAN/MASSE / LIGHTNING ARRESTER SUPPORT WITH SHIELD/EXPOSED CONDUCTIVE PART	PHOENIX CONTACT	2856126																
				041	RACCORDEMENT AUTODENUDANT POUR BLINDAGE DIAMETRE 3-6mm / SELF-STRIPPER CONNECTION FOR SHIELD DIAMETER 3-6 mm	PHOENIX CONTACT	2839295																
			F1.4	041	FICHE PARAFOUDRE HF 3 F-In:10kA (8/20)-Uc:13VCC / HF LIGHTNING ARRESTER PLUG 3 W-In:10kA (8/20)-Uc:13VDC	PHOENIX CONTACT	2858043																
				041	EMBASE PARAFOUDRE AVEC DECOUPLAGE ECRAN/MASSE / LIGHTNING ARRESTER SUPPORT WITH SHIELD/EXPOSED CONDUCTIVE PART	PHOENIX CONTACT	2856126																
				041	RACCORDEMENT AUTODENUDANT POUR BLINDAGE DIAMETRE 3-6mm / SELF-STRIPPER CONNECTION FOR SHIELD DIAMETER 3-6 mm	PHOENIX CONTACT	2839295																
			F1.5	042	FICHE PARAFOUDRE HF 3 F-In:10kA (8/20)-Uc:13VCC / HF LIGHTNING ARRESTER PLUG 3 W-In:10kA (8/20)-Uc:13VDC	PHOENIX CONTACT	2858043																
				042	EMBASE PARAFOUDRE AVEC DECOUPLAGE ECRAN/MASSE / LIGHTNING ARRESTER SUPPORT WITH SHIELD/EXPOSED CONDUCTIVE PART	PHOENIX CONTACT	2856126																
				042	RACCORDEMENT AUTODENUDANT POUR BLINDAGE DIAMETRE 3-6mm / SELF-STRIPPER CONNECTION FOR SHIELD DIAMETER 3-6 mm	PHOENIX CONTACT	2839295																
	D			K01	059	RELAIS BISTABLE AVEC DIODE 24VDC 4INV / LATCHING RELAY WITH SUPPRESSOR , 24 V DC, 40C	TELEMECANIQUE	RHK412BA76															
				059	EMBASE AVANT VIS / SCREW BASE PLATE	TELEMECANIQUE	RHZ21																
				059	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN / METAL CLAMP	TELEMECANIQUE	RXZ 400																
			K02	059	RELAIS BISTABLE AVEC DIODE 24VDC 4INV / LATCHING RELAY WITH SUPPRESSOR , 24 V DC, 40C	TELEMECANIQUE	RHK412BA76																
				059	EMBASE AVANT VIS / SCREW BASE PLATE	TELEMECANIQUE	RHZ21																
				059	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN / METAL CLAMP	TELEMECANIQUE	RXZ 400																
			K03	060	RELAIS BISTABLE AVEC DIODE 24VDC 4INV / LATCHING RELAY WITH SUPPRESSOR , 24 V DC, 40C	TELEMECANIQUE	RHK412BA76																
				060	EMBASE AVANT VIS / SCREW BASE PLATE	TELEMECANIQUE	RHZ21																
				060	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN / METAL CLAMP	TELEMECANIQUE	RXZ 400																
			K04	060	RELAIS BISTABLE AVEC DIODE 24VDC 4INV / LATCHING RELAY WITH SUPPRESSOR , 24 V DC, 40C	TELEMECANIQUE	RHK412BA76																
				060	EMBASE AVANT VIS / SCREW BASE PLATE	TELEMECANIQUE	RHZ21																
				060	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN / METAL CLAMP	TELEMECANIQUE	RXZ 400																
			QF1	032	INTER I BI 20A SANS VOYANT / SWITCH-DISCONNECTOR I, 2P, 20 A	MERLIN GERIN	15006																
			QF2	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE	MERLIN GERIN	MGN61521																
				034	CONTACT OF+SD/OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC + 1 SD/OC	MERLIN GERIN	26929																
			QF4	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE	MERLIN GERIN	MGN61521																
				034	CONTACT OF+SD/OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC + 1 SD/OC	MERLIN GERIN	26929																
			QF5	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE	MERLIN GERIN	MGN61521																
				034	CONTACT OF+SD/OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC + 1 SD/OC	MERLIN GERIN	26929																
			QF6	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE	MERLIN GERIN	MGN61521																
			QF7	035	DISJONCTEUR C60H-DC BI 2 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE	MERLIN GERIN	MGN61522																
				035	CONTACT OF+SD/OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC + 1 SD/OC	MERLIN GERIN	26929																
			QF8	035	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE	MERLIN GERIN	MGN61521																
			QF3.1	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE	MERLIN GERIN	MGN61521																
	02 17/05/2013 Mise à jour carte automate						NOMENCLATURE / PART LIST					MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR		Schneider Electric		ABE00014		Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166		Indice Rev 02		Folio Sheet 200	
	01 07/05/2013 Mise à jour																						
	00 26/03/2013 Edition originale / First issue																						
	Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed													

